

# FDL13500SC

## Portatif Jeneratörler



### GENEL ÖZELLİKLER

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Maksimum Güç (kW/kVA)         | 11 / 13,75   |
| Sürekli Güç (kW/kVA)          | 10 / 12,5    |
| Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj) | 43 Amper     |
| Faz Sayısı                    | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V)             | 230 Volt     |

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.  
2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Çalıştırma Şekli      | Marşlı                 |
| Yakıt depo kapasitesi | 55 Litre               |
| Yakıt Tüketimi        | 3.5 Litre/Saat         |
| Yağ Kapasitesi        | 3 Litre                |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 69 A Ağırlıklı Desibel |
| Ağırlık               | 295 Kilogram           |
| Boyutlar (UxGxY)      | 1160x675x945           |

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full\_jenerator

📺 /fulljenerator

www.fulljenerator.com