

FULL

JENERATÖR

FDK10000LE3

Dizel Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	195F
Standby kW / kVA:	7,5 / 9,4
Prime kW / kVA:	6,8 / 8,5
Sürekli Çıkış Amperi :	12,2

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	7,5 / 9,4
Sürekli Güç	kW / kVA	6,8 / 8,5
Sürekli Çıkış Amperi	A	12,2
Faz Sayısı		3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli		195F
Motor Gücü	hp	13
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Türü		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	12,5
Yakıt Tüketimi	lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	lt	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	77
Ağırlık	kg	124
Boyutlar (UxGxY)	mm	700x510x620

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com