

FULL

JENERATÖR

FDK10000SC

Dizel Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	195F
Standby kW / kVA:	7,5 / 9,4
Prime kW / kVA:	6,8 / 8,5
Sürekli Çıkış Amperi :	29,6

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	7,5 / 9,4
Sürekli Güç	kW / kVA	6,8 / 8,5
Sürekli Çıkış Amperi	A	29,6
Faz Sayısı		1 (Monfaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli		195F
Motor Gücü	hp	13
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Yakıt Türü		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	30
Yakıt Tüketimi	lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	lt	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	72
Ağırlık	kg	192
Boyutlar (UxGxY)	mm	850x550x720

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fulljenerator

www.fulljenerator.com