

FULL

JENERATÖR

FGL8000LE3

Benzinli Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	420
Stand By kVA:	8,1
Stand By kW :	6,5
Prime kVA:	7,5
Prime kW :	6
Sürekli Çıkış Amperi :	10,8

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	6,5 / 8,1
Sürekli Güç	kW / kVA	6 / 7,5
Sürekli Çıkış Amperi		10,8
Faz Sayısı		3 (üç fazlı)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		420
Motor Gücü	Hp	16
Silindir Hacmi		420
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Fuel Type		Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	28
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2,6
Yağ Kapasitesi	Lt	1,1
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	75
Ağırlık	Kg	78
Boyutlar (UxGxY)	mm	720x530x610

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📱 /fullgenerator

www.fullgenerator.com