

FC275

Portatif Jeneratörler



LEROY-SOMER™

FULL
ALTERNATÖR



GENEL ÖZELLİKLER

Stand By (kVA)	275 Kilovolt-Ampere
Stand By (kW)	220 Kilowatt
Prime (kVA)	250
Prime (kW)	200 Kilowatt
Rated Current (A)	360
Frequency	50 Hertz
Engine	CUMMINS

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Engine Brand	CUMMINS
Engine Model	6LTAA8.9-G3
Number and Type of Cylinders	6 Inline
Injection and System Type	Direkt
Compression Ratio	16.6:1
Diameter	114 Millimetre
Stroke	145 Millimetre
Cylinder Displacement	8.9 Litre
Air Suction Power	Turbocharged and Charge Air Cooled
Rotational Speed	1500 Revolutions per Minute
Crankcase Oil Capacity (Lt)	34 Litre
Standby Power	250/335
Prime (PRP)	230/308
Fuel Type	Euro Diesel
Governor System	Electronic
Cooling Method	Water Cooled
Coolant Capacity	35 Litre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com