

FDL13500SC

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Power (kW/kVA)	11 / 13,75
Continuous Power (kW/kVA)	10 / 12,5
Rated Current (A)	43
Number of phases	1 (Single Phase)
Voltage	230 Volt

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yükleme izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Way of Working	Electric Start
Fuel Tank Capacity	55 Litre
Fuel Consumption	3.5 Litre per Hour
Oil Capacity	3 Litre
Sound Level (dBA at 7 m)	69 A-weighted Decibel
Weight	295 Kilogram
Dimensions (LxWxH)	1160x675x945

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28 | ✉ info@fulljenerator.com | ▶ full jenerator | 📷 full_jenerator | 🌐 /fullgenerator

www.fulljenerator.com