

FDL13500SE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Power (kW/kVA)	11 / 13,75
Continuous Power (kW/kVA)	10 / 12,5
Rated Current (A)	43
Number of phases	1 (Single Phase)
Voltage	230 Volt

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Way of Working	Electric Start
Fuel Tank Capacity	25 Litre
Fuel Consumption	3.5 Litre per Hour
Oil Capacity	3 Litre
Sound Level (dBA at 7 m)	83 A-weighted Decibel
Weight	190 Kilogram

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com