

FGL12000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Power (kW/kVA)	9,5 / 11,9
Continuous Power (kW/kVA)	9 / 11,3
Rated Current (A)	39,1
Number of phases	1 (Single Phase)
Voltage	230 Volt

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Way of Working

Recoil / Electric Start

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28 | ✉ info@fulljenerator.com | ▶ full jenerator | 📷 full_jenerator | 🌐 /fullgenerator

www.fulljenerator.com