

FC275

Portatif Jeneratörler



LEROY-SOMER™

FULL
ALTERNATÖR



GENEL ÖZELLİKLER

Stand By (kVA)	275 KVA
Stand By (kW)	220 Kilowatt
Prime (kVA)	250 KVA
Prime (kW)	200 Kilowatt
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	360 Amper
Frekans	50 Hz
Motor	CUMMINS

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Markası	CUMMINS
Motor Modeli	6LTAA8.9-G3
Silindir Sayısı ve Tip	6 Sıralı
Enjeksiyon ve Sistem Tipi	Direkt
Sıkıştırma Oranı	16.6:1
Çap	114 Milimetre
Strok	145 Milimetre
Silindir Hacmi	8.9 Litre
Hava Emiş	Turboşarj and Charge Air Cooled
Devir sayısı (d/dak.)	1500 Devir/Dakika
Yağ Kapasitesi (Lt)	34 Litre
Standby Güç	250/335 kW / hp
Prime Güç	230/308 kW / hp
Kullanılan Yakıt Tipi	Euro Dizel
Governör Sistemi	Elektronik
Soğutma Metodu	Su Soğutmalı
Soğutma Sıvı Kapasitesi	35 Litre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com